

tetom slike koja se šalje putem CVBS signala, možete to promijeniti u izborniku za korisničke postavke (User Settings). Tu vam, pored CVBS video signala na raspolaganju stoje i RGB i S-VHS standardi prijenosa. Nažalost, YUV standard koji se koristi za spajanje s televizorima s ravnim ekranima i projektorima nije moguće izabrati. Prijem feed signala iz SAD u NTSC formatu nije predstavljao nikakav problem, prije svega zahvaljujući automatskom prijelazu između PAL i NTSC signala.

Preostala tri izbornika posvećena su CI modulima, tvrdom disku i naknadnom dešifriranju: prijemnik je u stanju snimiti više kodiranih emisija na tvrdi disk kako biste ih kasnije dešifrirane odgledali. Podržava li CI modul to, možete čak paralelno snimiti dvije kodirane emisije. Mi smo to učinili s Alphacrypt modulom i sve je proteklo bez ikakvih poteškoća.

Karakteristike

Nakon ovog izleta u kojem smo vidjeli brojne mogućnosti podešavanja S50.12 PVR-a, željeli smo ispitati kako se uređaj ponaša u svakodnevnoj uporabi. Mogućnost snimanja programa s četiri kanala istodobno jako nam se dopala. Međutim, s obzirom na činjenicu da uređaj posjeduje samo dva tunera, ta četiri kanala moraju biti raspoređena na najviše dva transpondera. Nažalost, prijemnik prikazuje samo broj započelih snimanja, te ćete, poželite li saznati koliko vremena snimanje već traje, odnosno kada će se završiti, morati posegnuti za daljinskim, stisnuti veliki gumb s natpisom PVR i proučiti popis snimljenih emisija koji će se pojaviti na zaslonu. Mislimo da bi se tu

Eycos morao popraviti, jer se pri paralelnom snimanju četiri emisije situacija lako može izmaknuti kontroli korisnika. Za razliku od većine drugih prijemnika, popis snimki kod Eycosa je posložen u silaznom redoslijedu što znači da je najnovija snimka prva na listi. To vam najprije može izgledati čudno, ali ćete se brzo naviknuti i takav način prikaza će vam postati najlogičniji.

Nakon svake promjene kanala (možete uključiti postepeni prijelaz s kanala na kanal tj. fade in i fade out) na zaslonu će se pojaviti Info traka s podacima o aktualnoj i sljedećoj emisiji.

EPG je jako dobro osmišljen, brzo se puni podacima i sve informacije prikazuje na pregledan i vrlo čitljiv način.

Tuner prijemnika iznimno je osjetljiv, pa je s lakoćom uspio otvoriti slabe signale sa satelita Arabsat 2D (26° istočno). Ni SCPC test signal s brzinom protoka od 1,325 MS/s na PAS 12 nije predstavljao nikakav problem.

Iako filmska industrija i neke PayTV platforme zacijelo neće biti sretne zbog toga, praktično svi proizvođači PVR prijemnika moraju ih opskrbiti USB 2.0 priključkom kako bi preživjeli na tržištu. U tom pogledu Eycos, dakako, nije izuzetak. Čak nam se čini da su se dodatno potrudili pronaći chipset koji će maksimalno iskoristiti sve mogućnosti USB 2.0 standarda prijenosa podataka. Naime, transfer snimke veličine 2 GB iz prijemnika na računalo trajao je svega tri minuta, a da pritom nisu

bili potrebni driveri, jer je Windows prepoznao tvrdi disk prijelnika. Eycos korisnicima nudi i besplatan program za uređivanje postavki (Settings Editor) uz čiju pomoć na ugodan način možete na računalo dotjerati popise kanala i omiljenih postaja.

Prodavačima uređaja dobro će doći izbornik za dijagnostiku: po upisu samo njima poznate tajne šifre, lako će utvrditi funkcioniraju li osnovne postavke prij-

mnika na ispravan način. Dakako, riječ je o jako moćnoj alatki za servisere. Sada se možemo zapitati: je li ovaj prijemnik doista guska koja nese zlatna jaja? U svakom slučaju vjerujemo da je na pravom putu da to postane. Proizvođač je voljan udovoljiti našim primjedbama, te smo mu stoga dostavili listu bugova na koje smo naišli tijekom testiranja. Bez sumnje već sada možemo reći da je Eycos S50.12 PVR jako dobar prijemnik.



TECHNIC DATA



Manufacturer	Eycos Multimedia Systems No.756, 189-1, Kumi-dong Bundang-ku, Seongnam 463-810, Korea
Distributor	Satforce Kommunikationstechnik GmbH
Tel	+49-86-54 773 851
Fax	+49-86-54 773 852
E-Mail	info@satforce.com
Model	S50.12PVR
Function	Digitalni satelitski PVR prijemnik
Channel Memory	8000
Satellites	45
Symbol Rate	1-45 Ms/sec.
SCPC Compatible	Yes
USALS	Yes
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
Scart Connectors	2
Audio/Video Outputs	3 x RCA
UHF Output	Yes
0/12 Volt Output	Yes
Digital Audio Output	Yes
EPG	Yes
C/Ku-Band Compatible	Yes

Zaključak stručnjaka



Eycos S50.12 PVR je lak za korištenje i kvalitetan prijemnik koji pri testiranju nije pravio nikakve probleme. Posebno želimo naglasiti jako brz prijenos podataka putem USB 2.0 veze i mogućnost paralelnog snimanja četiri kanala.



Tu i tamo pronašli smo neke male nedostatke u softveru prijemnika. Popis bugova i poželjnih dodatnih opcija prosljedili smo proizvođaču.



Thomas Haring
TELE-satelit
Test centar
Austrija




Glavni izbornik |



Pretraga satelita |



Popis satelita |



Info traka |